

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT16...36_3TE
S01211A



Выключатели безопасности в металлических боксах, 3-полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входит черная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод РЕ, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OT16ETMM3TE	1SCA022734R5980	1.7
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OT25ETMM3TE	1SCA022734R6010	1.9
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OT36ETMM3TE	1SCA022734R6100	1.9
Пистолетная рукоятка									
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OT63ETMM3TE	1SCA022734R6280	2.4

OT63_3TE
S01335A



OT16_6TE
S01211A



Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО	2НО+2НЗ	OT16ETMM6TE	1SCA022739R3870	1.9
Пистолетная рукоятка									
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+1НЗ	OT25ETMM6TE	1SCA022739R3950	4.0
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО	2НО+1НЗ	OT36ETMM6TE	1SCA022739R4090	4.0

Следует использовать экранированный кабель.

OT25...36_6TE
S01335A



Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT160...1250_RR3TZ
S00850A



Выключатели безопасности в стальных боксах с кольцевыми кабельными вводами, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входят:

- черная рукоятка пистолетного типа (I-O/индикация ON-OFF);
- дополнительные контакты соединены с клеммными блоками в выключателях в боксах номиналами от 200 до 800 А ;
- вывод РЕ;
- разделенный кабельный ввод с входными кольцевыми фланцами, пластины вводов зафиксированы, пластины вводов используются также для установки выключателя безопасности;
- крышки кольцевых фланцев с выдавливаемыми отверстиями (поставляются незакрепленными), одно выдавливаемое отверстие на крышку кольцевого фланца. Количество крышек кольцевых фланцев и размер выдавливаемых отверстий указаны в следующей таблице.

Следует заказывать отдельно:

- кольцевые фланцы, в следующей таблице указано количество входных кольцевых фланцев на пластину вводов. В зависимости от количества кабелей, крышки кольцевых фланцев могут быть заменены кольцевыми фланцами, при необходимости. См. информацию для заказа кольцевых фланцев на стр. 92

OT90...1250_UR3TZ
S00507A



Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]		
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]								
Кабельные вводы сверху и снизу											
45	75	75	75	4	3	3	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160ETRR3TZ	1SCA022513R7370	19
55	110	132	160	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KTRR3TZ	1SCA022513R7450	21
75	132	160	200	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KTRR3TZ	1SCA022513R7530	21
90	160	200	250	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KTRR3TZ	1SCA022513R7610	21
110	220	280	355	4	2	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DTRR3TZ	1SCA022513R7700	27
180	315	400	560	4	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KTRR3TZ	1SCA022513R7880	31
200	400	500	710	4	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ETRR3TZ	1SCA022828R1770	31
315	560	710	1000	8	5	5	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BTRR3TZ	1SCA022513R7960	66
400	710	900	1200	8	5	5	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250ETRR3TZ	1SCA103280R1001	66

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A				Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]		
230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]								
Отверстие под кольцевые фланцы снизу, глухой кабельный ввод сверху											
30	45	45	45	4	2	2	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT90AUUR3TZ	1SCA022513R8000	12
37	55	55	55	4	2	2	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT125EUUR3TZ	1SCA022513R8180	12
45	75	75	75	4	1	1	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160EUUR3TZ	1SCA022513R8260	21
55	110	132	160	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KUUR3TZ	1SCA022513R8340	23
75	132	160	200	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KUUR3TZ	1SCA022513R8420	27
90	160	200	250	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KUUR3TZ	1SCA022513R8510	27
110	220	280	355	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DUUR3TZ	1SCA022513R8690	30
180	315	400	560	8	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KUUR3TZ	1SCA022513R8770	50
200	400	500	710	8	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800EUUR3TZ	1SCA022828R0110	50
315	560	710	1000	8	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BUUR3TZ	1SCA022513R8850	73
400	710	900	1200	8	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250EUUR3TZ	1SCA103281R1001	73

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT90...1000
S00850A



Выключатели безопасности в стальных боксах с кольцевыми кабельными вводами, 6-полюсные, IP 65

В комплект поставки входят:

- черная рукоятка пистолетного типа (I-O/индикация ON-OFF);
- дополнительные контакты соединены с клеммными блоками в выключателях в боксах номиналами от 200 до 800 А ;
- вывод РЕ;
- разделенный кабельный ввод с входными кольцевыми фланцами, пластины вводов зафиксированы, пластины вводов используются также для установки выключателя безопасности;
- крышки кольцевых фланцев с выдавливаемыми отверстиями (поставляются незакрепленными), одно выдавливаемое отверстие на крышку кольцевого фланца. Количество крышек кольцевых фланцев и размер выдавливаемых отверстий указаны в следующей таблице

Следует заказывать отдельно:

- кольцевые фланцы, в следующей таблице указано количество входных кольцевых фланцев на пластину вводов. В зависимости от количества кабелей, крышки кольцевых фланцев могут быть заменены кольцевыми фланцами, при необходимости.

См. информацию для заказа кольцевых фланцев на стр. 92.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A 230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]	Кол-во кольц. флан- цев / [шт]	Кол-во кры- шек кольц. фланцев с выбив. отверст. [шт]	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]	
											сторона
Кабельные вводы сверху и снизу											
30	45	45	45	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT90ATTRR6TZ	1SCA022545R7100	14
37	55	55	55	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT125ETRR6TZ	1SCA022545R7280	14
45	75	75	75	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT160ETRR6TZ	1SCA022545R7360	29
55	110	132	160	8	6	6	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT200KTRR6TZ	1SCA022545R7440	37
75	132	160	200	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT250KTRR6TZ	1SCA022545R7520	42
90	160	200	250	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT315KTRR6TZ	1SCA022545R7610	42
110	220	280	355	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT400DTRR6TZ	1SCA022545R7790	45
180	315	400	560	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT630KTRR6TZ	1SCA022545R7870	54
200	400	500	710	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT800ETRR6TZ	1SCA022828R2660	54
250	500	600	800	8	2	2	2НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT1000BTRR6TZ	1SCA022545R7950	90

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT16...63_3T
S00822A



OT16...63_4T
S00822A



Выключатели безопасности в металлических боксах, 3- и 4- полюсные, IP 54 ЭМС

В комплект поставки входит черная селекторная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод РЕ. Сальники и фланцы заказываются отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A 230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]	Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT16ETMM3T	1SCA022650R6610	1.6
7.5	15	15	15	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT25ETMM3T	1SCA022650R6960	1.6
11	22	22	15	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT36ETMM3T	1SCA022650R7180	1.7
18.5	30	30	30	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT63ETMM3T	1SCA022650R7420	3.7

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A 230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]	Выходы для кабеля/ сторона	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT16ETMM4T	1SCA022650R6700	1.9
7.5	15	15	15	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT25ETMM4T	1SCA022650R7000	1.9
11	22	22	15	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT36ETMM4T	1SCA022650R7340	1.9
18.5	30	30	30	2xØ32+Ø16	1НО	2НО+2НЗ	OT63ETMM4T	1SCA022650R7260	4.0

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT90...1000_AA3T
S00834A



OT90...1000_UA3T
S07203



Выключатели безопасности в стальных боксах, 3-полюсные, IP 54

В комплект поставки входит черная пистолетная рукоятка (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод PE. Кабельны и фланцы заказываются отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./		Размер		Дополн.		Ш x Г	Код заказа	Масса	
AC-23A	230В 400В 500В 690В	кабельного	кабельного	контакты	контакты				
[кВт]	[кВт]	[кВт]	[кВт]	Ш x Г [мм]	ввода	макс.		[кг]	
Пистолетная рукоятка									
Кабельные вводы и фланцы заказываются отдельно.									
30	45	45	45	250 x 180	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT90ATAA3T	1SCA022398R9030	9.8
37	55	55	55	250 x 180	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT125ETA3T	1SCA022398R9110	9.8
45	75	75	75	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160ETA3T	1SCA022398R9200	15
55	110	132	160	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KTA3T	1SCA022398R9380	17
75	132	160	200	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KTA3T	1SCA022398R9460	17
90	160	200	250	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KTA3T	1SCA022398R9540	17
110	220	280	355	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DTA3T	1SCA022398R9620	23
180	315	400	560	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KTA3T	1SCA022398R9710	27
200	400	500	710	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ETA3T	1SCA022828R1850	27
315	560	710	1000	800 x 330	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000VTA3T	1SCA022398R9890	56

Кабельные вводы снизу

Пистолетная рукоятка

Глухой кабельный ввод сверху. Кабельный ввод и фланцы для нижней стороны заказываются отдельно.									
30	45	45	45	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT90AUUA3T	1SCA022398R8140	10
37	55	55	55	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT125EUUA3T	1SCA022398R8220	10
45	75	75	75	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160EUUA3T	1SCA022398R8310	19
55	110	132	160	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KUUA3T	1SCA022398R8490	21
75	132	160	200	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KUUA3T	1SCA022398R8570	25
90	160	200	250	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KUUA3T	1SCA022398R8650	25
110	220	280	355	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DUUA3T	1SCA022398R8730	28
180	315	400	560	800 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KUUA3T	1SCA022398R8810	46
200	400	500	710	800 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800EUUA3T	1SCA022828R0290	46
315	560	710	1000	800 x 330	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BUUA3T	1SCA022398R8900	68

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT16...36_3AE
S01345A



OT63_3AE
S01346A



OT16_6AE
S01345A



OT25...36_6AE
S01346A



Выключатели безопасности в металлических боксах, 3- и 6- полюсные, IP 65 ЭМС

В комплект поставки входит красно-желтая ручка (I-O/ON-OFF), дополнительный контакт 1 НО и вывод PE, в боксе выдавливаемые отверстия для кабеля, выводы для силового и сигнального кабеля. Сальники и фланцы следует заказывать отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./		Выходы		Дополн.		Тип	Код заказа	Масса
AC-23A	230В 400В 500В 690В	для кабеля/	для кабеля/	контакты	контакты			
[кВт]	[кВт]	[кВт]	[кВт]	сторона	сторона	в компл.	макс.	[кг]
Селекторная рукоятка								
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT16ETMM3AE	1SCA022742R0780	1.7
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT25ETMM3AE	1SCA022742R0860	1.9
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT36ETMM3AE	1SCA022742R0940	1.9
Пистолетная рукоятка								
18.5	30	30	30	2xØ32.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT63ETMM3AE	1SCA022742R1080	2.4

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./		Выходы		Дополн.		Тип	Код заказа	Масса
AC-23A	230В 400В 500В 690В	для кабеля/	для кабеля/	контакты	контакты			
[кВт]	[кВт]	[кВт]	[кВт]	сторона	сторона	в компл.	макс.	[кг]
Селекторная рукоятка								
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT16ETMM6AE	1SCA022742R1160	1.9
Пистолетная рукоятка								
7.5	15	15	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT25ETMM6AE	1SCA022742R1240	4.0
11	22	22	15	2xØ32.5+Ø16.5	1НО 2НО+2НЗ	OT36ETMM6AE	1SCA022742R1320	4.0

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT160...1250_RR3AZ
S01764A



OT90...1250_UR3AZ
S00870A



Выключатели безопасности в стальных боксах с кольцевыми кабельными вводами, 3-полюсные, IP 65

В комплект поставки входят:

- красно-желтая рукоятка пистолетного типа (I-O/индикация ON-OFF);
- дополнительные контакты соединены с клеммными блоками в выключателях в боксах номиналами от 200 до 800 А ;
- вывод РЕ;
- разделенный кабельный ввод с входными кольцевыми фланцами, пластины вводов зафиксированы, пластины вводов используются также для установки выключателя безопасности;
- крышки кольцевых фланцев с выдавливаемыми отверстиями (поставляются незакрепленными), одно выдавливаемое отверстие на крышку кольцевого фланца. Количество крышек кольцевых фланцев и размер выдавливаемых отверстий указаны в следующей таблице

Следует заказывать отдельно:

- кольцевые фланцы, в следующей таблице указано количество входных кольцевых фланцев на пластину вводов. В зависимости от количества кабелей, крышки кольцевых фланцев могут быть заменены кольцевыми фланцами, при необходимости. См. информацию для заказа кольцевых фланцев на стр. 92.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A	Кол-во флан-цев / сторона				Кол-во кры-шек кольц. фланцев	Дополн. контакты	Дополн. контакты	Тип	Код заказа	Масса [кг]	
	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]							верст. [шт]
Кабельные вводы сверху и снизу											
45	75	75	75	4	3	3	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160ETRR3AZ	1SCA022742R3370	19
55	110	132	160	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KTRR3AZ	1SCA022742R3450	21
75	132	160	200	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KTRR3AZ	1SCA022742R3530	21
90	160	200	250	4	3	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KTRR3AZ	1SCA022742R3610	21
110	220	280	355	4	2	3	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DTRR3AZ	1SCA022742R3700	27
180	315	400	560	4	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KTRR3AZ	1SCA022742R3880	31
200	400	500	710	4	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ETRR3AZ	1SCA022828R2070	31
315	560	710	1000	8	5	5	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BTRR3AZ	1SCA102749R1001	66
400	710	900	1200	8	5	5	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250ETRR3AZ	1SCA103282R1001	66

Кабельные вводы снизу

Отверстие под кольцевые фланцы снизу, глухой кабельный ввод сверху											
Макс. мощн. двигат./ AC-23A	Кол-во флан-цев / сторона				Кол-во кры-шек кольц. фланцев	Дополн. контакты	Дополн. контакты	Тип	Код заказа	Масса [кг]	
	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]							верст. [шт]
30	45	45	45	4	2	2	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT90AUUR3AZ	1SCA022700R6260	12
37	55	55	55	4	2	2	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT125EUUR3AZ	1SCA022725R2710	12
45	75	75	75	4	1	1	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160EUUR3AZ	1SCA022732R2260	21
55	110	132	160	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KUUR3AZ	1SCA022700R6340	23
75	132	160	200	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KUUR3AZ	1SCA022725R3190	27
90	160	200	250	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KUUR3AZ	1SCA022725R2890	27
110	220	280	355	4	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DUUR3AZ	1SCA022700R6420	30
180	315	400	560	8	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KUUR3AZ	1SCA022725R2970	50
200	400	500	710	8	2	2	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800EUUR3AZ	1SCA022828R0450	50
315	560	710	1000	8	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BUUR3AZ	1SCA022725R3010	73
400	710	900	1200	8	1	1	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1250EUUR3AZ	1SCA103283R1001	73

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT90...1000
S01764A



Выключатели безопасности в стальных боксах с кольцевыми кабельными вводами, 6-полюсные, IP 65

В комплект поставки входят:

- красно-желтая рукоятка пистолетного типа (I-O/индикация ON-OFF);
- дополнительные контакты соединены с клеммными блоками в выключателях в боксах номиналами от 200 до 800 А ;
- вывод РЕ;
- разделенный кабельный ввод с входными кольцевыми фланцами, пластины вводов зафиксированы, пластины вводов используются также для установки выключателя безопасности;
- крышки кольцевых фланцев с выдавливаемыми отверстиями (поставляются незакрепленными), одно выдавливаемое отверстие на крышку кольцевого фланца. Количество крышек кольцевых фланцев и размер выдавливаемых отверстий указаны в следующей таблице

Следует заказывать отдельно:

- кольцевые фланцы, в следующей таблице указано количество входных кольцевых фланцев на пластину вводов. В зависимости от количества кабелей, крышки кольцевых фланцев могут быть заменены кольцевыми фланцами, при необходимости. См. информацию для заказа кольцевых фланцев на стр. 92.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./ AC-23A	Кол-во флан-цев / сторона				Кол-во кры-шек кольц. фланцев	Дополн. контакты	Дополн. контакты	Тип	Код заказа	Масса [кг]	
	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]	690В [кВт]							верст. [шт]
30	45	45	45	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT 90ATRR6AZ	1SCA022742R4000	14
37	55	55	55	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT125ETRR6AZ	1SCA022742R4180	14
45	75	75	75	4	2	2	2НО+2НЗ	2НО+2НЗ	OT160ETRR6AZ	1SCA022742R4260	29
55	110	132	160	8	6	6	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT200KTRR6AZ	1SCA022742R4340	37
75	132	160	200	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT250KTRR6AZ	1SCA022742R4420	42
90	160	200	250	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT315KTRR6AZ	1SCA022742R4510	42
110	220	280	355	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT400 DTRR6AZ	1SCA022742R4690	45
180	315	400	560	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT630KTRR6AZ	1SCA022742R4770	54
200	400	500	710	8	4	4	4НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT800ETRR6AZ	1SCA022828R2820	54
250	500	600	800	8	2	2	2НО+2НЗ	4НО+2НЗ	OT1000BTRR6AZ	1SCA022742R4850	90

Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT16...63_3A
S01090A



Выключатели безопасности в металлических боксах, 3- и 4- полюсные, IP 54 ЭМС

В комплект поставки входит красно-желтая селекторная ручка (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод РЕ. Сальники и фланцы заказываются отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона ¹⁾	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2 x Ø25 + Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT16ETMM3A	1SCA022714R3500	1.6	
7.5	15	15	15	2 x Ø32 + Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT25ETMM3A	1SCA022714R3680	1.6	
11	22	22	15	2 x Ø32 + Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT36ETMM3A	1SCA022714R3840	1.7	
18.5	30	30	30	2 x Ø32 + Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT63ETMM3A	1SCA022714R3920	3.7	

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Выходы для кабеля/ сторона ¹⁾	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						
Селекторная рукоятка									
5.5	7.5	7.5	7.5	2xØ25+Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT16ETMM4A	1SCA022714R4060	1.9	
7.5	15	15	15	2xØ32+Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT25ETMM4A	1SCA022714R4140	1.9	
11	22	22	15	2xØ32+Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT36ETMM4A	1SCA022714R4220	1.9	
18.5	30	30	30	2xØ32+Ø16	1НО 2НО+2НЗ	OT63ETMM4A	1SCA022714R4310	4.0	

¹⁾ Следует использовать экранированный кабель.

Информация для заказа Выключатели безопасности в металлическом боксе, ЭМС

OT90...1000_AA3A
S07205



Выключатели безопасности в стальных боксах, 3-полюсные, IP 54

В комплект поставки входит красно-желтая пистолетная рукоятка (I-O/ON-OFF), дополнительные контакты в соответствии со следующей таблицей и вывод РЕ. Кабельны и фланцы заказываются отдельно.

Кабельные вводы сверху и снизу

Макс. мощн. двигат./				Размер кабельного ввода Ш x Г [мм]	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						

Пистолетная рукоятка

Кабельные вводы и фланцы заказываются отдельно.									
30	45	45	45	250 x 180	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT90ATAA3A	1SCA022438R6460	9.8
37	55	55	55	250 x 180	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT125ETAA3A	1SCA022438R6540	9.8
45	75	75	75	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT160ETAA3A	1SCA022438R6620	15
55	110	132	160	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT200KTA3A	1SCA022438R6710	17
75	132	160	200	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT250KTA3A	1SCA022438R6890	17
90	160	200	250	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT315KTA3A	1SCA022438R6970	17
110	220	280	355	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT400DTAA3A	1SCA022438R7010	23
180	315	400	560	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT630KTA3A	1SCA022438R7190	27
200	400	500	710	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT800ETAA3A	1SCA022828R1930	27
315	560	710	1000	800 x 330	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT1000BTA3A	1SCA022438R7270	56

Кабельные вводы снизу

Макс. мощн. двигат./				Размер кабельного ввода Ш x Г [мм]	Дополн. контакты в компл.	Дополн. контакты макс.	Тип	Код заказа	Масса [кг]
AC-23A	230В [кВт]	400В [кВт]	500В [кВт]						

Пистолетная рукоятка

Глухой кабельный ввод сверху. Кабельный ввод и фланцы для нижней стороны заказываются отдельно.									
30	45	45	45	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT 90AUUA3A	1SCA022438R8160	10
37	55	55	55	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT 125EUUA3A	1SCA022438R8080	10
45	75	75	75	400 x 230	1НО+1НЗ	1НО+1НЗ	OT 160EUUA3A	1SCA022438R7940	19
55	110	132	160	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 200KUUA3A	1SCA022438R7860	21
75	132	160	200	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 250KUUA3A	1SCA022438R7780	25
90	160	200	250	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 315KUUA3A	1SCA022438R7600	25
110	220	280	355	400 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 400DUUA3A	1SCA022438R7510	28
180	315	400	560	800 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 630KUUA3A	1SCA022438R7430	46
200	400	500	710	800 x 230	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 800EUUA3A	1SCA022828R0370	46
315	560	710	1000	800 x 330	2НО+1НЗ	2НО+1НЗ	OT 1000BUUA3A	1SCA022438R7350	68

Следует использовать экранированный кабель.